

# Guida alla scelta dei trapani avvitatori a batteria

12 V

NURON

22 V



		SID 2-A12	SIW 2-A12	SID 4-22	SID 6-22	SIW 4AT-22	SIW 6-22	SIW 8-22	SID 4-A22	SID 8-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22T-A	SIW 9-A22
Attacco utensile		1/4" Esagonale interno	3/8" Quadrangolare esterno	1/4" Esagonale interno	1/4" Esagonale interno	1/2" Quadrangolare esterno	1/2" Quadrangolare esterno	1/2" Quadrangolare esterno	1/4" Esagonale interno	7/16" Esagonale interno	1/2" Quadrangolare esterno	1/2" Quadrangolare esterno	3/4" Quadrangolare esterno
Avvitare / Forare		90% Avvitare, 10% Forare	100% Avvitare	90% Avvitare, 10% Forare	90% Avvitare, 10% Forare	100% Avvitare	100% Avvitare	100% Avvitare	90% Avvitare, 10% Forare	60% Avvitare, 40% Forare	100% Avvitare	100% Avvitare	100% Avvitare
Peso senza batteria		743 g	743 g	852 g	996 g	1.030 g	1.800 g	2.400 g	950 g	2.860 g	1.040 g	2.170 g	2.860 g
Coppia. max.		180 Nm	180 Nm	194 Nm	300 Nm	213 Nm	450 Nm	1000 Nm	194 Nm	500 Nm	213 Nm	450 Nm	800 Nm
Velocità a vuoto [giri/min.]		0-2750	0-2750	0-3000	0-3600	0-2300	0-1750	0-1500	0-2700	0-2200	0-2300	0-2000	0-1400
Batterie NURON	B 22-55												
	B 22-85												
	B 22-110												
	B 22-170												
	B 22-255												
Batterie	B12 2.6												
	B12 4.0												
	B22 2.6												
	B22 4.0												
	B22 5.2												
B22 8.0													
Indicatore della batteria	CPC sovraccarico	Indicazione LED La luce si spegne	Indicazione LED La luce si spegne	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	4 LED lampeggianti	4 LED lampeggianti	4 LED lampeggianti	4 LED lampeggianti	4 LED lampeggianti
	Scaricamento completo/temperatura massima	1 LED lampeggiante	1 LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 giallo LED lampeggiante	1 LED lampeggiante	1 LED lampeggiante	1 LED lampeggiante	1 LED lampeggiante	1 LED lampeggiante
	Capacità batteria (indicazione di stato)												

ottimale possibile L'utilizzo di batterie NURON (B22-55, B22-85, B22-110 e B22-170) è possibile esclusivamente con l'adattatore per batterie Nuron BA-22

## Panoramica applicazioni

			SID 2-A12	SIW 2-A12	SID 4-22	SID 6-22	SIW 4AT-22	SIW 6-22	SIW 8-22	SID 4-A22	SID 8-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22T-A	SIW 9-A22	
Avvitare Ø [mm]	Legno	Spax	a 8	a 8	a 10	a 10	a 10	a 12	a 20**	a 10	a 12	a 10	a 12	a 20 **	
		HUD	a 10	a 10	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14	a 14
	Tasselli	HRD	a 8	a 8	a 10	a 10	a 10	a 14	a 14	a 14	a 10	a 14	a 10	a 14	a 14
		HUS / HUS3	a 6	a 6	a 8	a 8	a 8	10-14	10-16	a 8	a 12	a 8	10-14	10-14	10-14
Viti metriche							a M16	M12-M20	M16-M24		a M24	a M16	M12-M20	M16-M24	
Foratura Ø [mm]	Legno	Punta fresatrice piatta WDB-S	a 14		a 30	a 30				a 30					
		Punta per carotatrice WDB A									M12-M32				

consigliato possibile \*\* Preforatura consigliata per fori <13 mm